






### Ablauf

Anweisung	Art.-Nr.	Bilder	Zusatz
Gehäusedeckel des eigerPanel 70 entfernen 2x Distanzhalter M3x16 (markiert) mit 2x Spezial-Distanzhalter-FES1 (F4484) ersetzen.	F4484		<b>Wichtig!</b> mit kurzem Gewinde einschrauben, langes Gewinde nach oben
FES1 (K2059) und Distanzhülse auf Distanzhalter aufschieben und mit Mutter befestigen. Stecker einstecken und Kabel (F4464) etwas in Form drücken.	K2059 F4464		
Ethernet-Kabel durch gewünschte Öffnung führen und Gehäusedeckel mit 2x bisherigen Linsenschrauben 2x Stoppmuttern M3 mit Distanzhaltern verschrauben.			<b>Vorsicht!</b> Achten Sie beim Schliessen des Deckels darauf, dass die Kabel in der Nähe der Öffnungen nicht verletzt werden.

Allfällige Schäden infolge Selbst-Montage gehen zu Lasten des Kunden.

K2091 Einbauset zu FES1 für eigerPanel 70 - Montage-Anleitung.doc

S-TEC electronics AG

www.s-tec.ch

M. A. Böhner  
Industriestrasse 49  
CH-6300 Zug

Telefon +41 41 754 50 10

Telefax +41 41 754 50 19

info@s-tec.ch

Seite 1 / 1

1.2.2012